MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Powiat miński Miasto 141207_4, Halinów ul. Okuniewska
Działki numer: 19/3,19/4,19/5,19/6,18/4,19/5,18/1,18/8,6677/1,6677/2 Skala : 1: 500

Oznaczenia:

1 - Projektowana wewnętrzna linia zasilająca zalicznikowa.

UWAGA.

Pozostałe pokazane na rysunku projektowane kable są kablami zasilającymi oświetlenie terenu z projektowanej rozdzielnicy głównej gimnazjum.

Szczegóły dotyczące typów i przekrojów kabli zostaną podane w Projekcie wykonawczym.

KOLIZJE (szczegóły wg rys. E-11):

UWAGA 1:
Projektowana mufa kablowa nn 0,4kV. Od strony istniejącego i projektowanego kabla zostawić 2m zapasu kabla.

K2 - Istniejąca linia kablowa typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm relacji tablica pomiarowa TL4 nad złączem kablowym kierunek Złącze kablowe przy boisku Orlik.
K2' - Projektowana linia kablowa nn typu YAKXS 4x70mm2 + FeZn 30x4mm. Kable należy wprowadzić do projektowanego budynku w rurach ochronnych i wyprowadzić z drugiej strony. Szczegóły przeprowadzenia kabli przez projektowany budynek zostaną opracowane w Projekcie wykonawczym.

Uwagi:

Oświetlenie:

1. Pod słupy i maszty oświetleniowe należy stosować fundamenty prefabrykowane. Słupy należ posadowić min. 2m od krawędzi skarpy.
2. Kable pod drogami i przejazdami układać w rurach osłonowych PCV typu AROT ułożonych minimum ~100 cm poniżej poziomu drogi.
   Pod drogami ułożyć min. 2 rury rezerwowe.
3. Pomiędzy słupami oświetleniowymi ułożyć bednarkę uziemiającą Fe/Zn 25x4 mm.
4. Lokalizację trasy projektowanych kabli nn powinien wykonac uprawniony geodeta.
5. Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.
6. Kable układać na głębokościach normatywnych z uwzględnieniem rzędnych projektowanych nawierzchni terenu.
7. Projekt instalacji elektrycznych należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji.
8. Odcinki projektowanych kabli w miejscach skrzyżowania i zbliżeń z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym układać w rurach ochronnych.
9. W przypadku prowadzenia kabli zasilających wraz z bednarką, w rurze ochronnej prowadzić jedynie kable zasilające, bednarki nie należy osłaniać rurą ochronną.
10. Przed rozpoczęciem prac dokonać domiarów.
11. Kable układać w odstępach minimum równych średnicy kabli.

LEGENDA

—eNN—	Projektowane kable elektryczne nn
═══	Projektowana rura ochronna typ i długość wg planu
⊗ Mt	Oprawa Thorn PLURIO OR 57W TC-TEL CL ECL, monotwana bezpośrednio na słupie oświetleniowym typu parkowego h=4,0m;
ZA	Oprawa Thorn JET2 CL1 ESH DD IP66 z źródłem 100W HST-MF, opytka [V1L0], monotwana na słupie oświetleniowym h=7,0m; na wysięgniku 0,5m; 15°
ZB	Oprawa Thorn JET2 CL1 ESH DD IP66 z źródłem 100W HST-MF, opytka [V3L3], monotwana na słupie oświetleniowym h=7,0m; na wysięgniku 0,5m; 15°
D ZC	Oprawa monotwana na elewacji, szczegóły na rysunkach oświetlenia wewnętrznego
	Instalacje do usunięcia, szczegóły wg rys. E-11
	Projektowana mufa kablowa nn, szczegóły wg rys. E-11

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN-S

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Eugeniusz Gnoiński	SIERPIEC WARSZAWA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bartoski		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Leśniak		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	inż. Tadeusz Wrzesiński		
TREŚĆ RYS.	Plan zagospodarowania terenu		SKALA 1:500
DATA	LUTY 2013	NR KONTRAKTU	000985
BRANŻA IE	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	E-10

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Komitet Norm oraz zasadami sztuki budowlanej.
2. Wszystkie włączenia wymagają uprzedniego uzgodnienia z zarządcami sieci i przystąpienie do robót może nastąpić w obecności przedstawiciela zarządcy sieci.
3. Wszystkie wykryte przez zainteresowane jednostki na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszystkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A NIE NIEZGODNOŚCI WYKAZANYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów nr działki 19/6
STADIUM	Projekt budowlany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMIURG
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Piaskowa 11/9
42-277 Przystajń
tel./fax: +48 61 662 11 49
www.demiurg.com.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
Referat Architektury i Budownictwa
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
mgr inż. Janusz Konwiński
ul. Gen. Sikorskiego 10
05-074 Halinów
tel. 0-601-113-431, NIP 822-211-11-43
GEODEZYJNO-UPRAWNIONY
mgr inż. Janusz Konwiński
Nr ewidencyjny 12/2/2/2/2/2

Mapa zasadnicza w wektorowym obiektowym układzie współrzędnych państwowych

Opracowano na podkładzie mapy zasadniczej w Mińsku Mazowieckim
Układ współrzędnych 2000, układ wysokościowy Kronsztad 86, Opracowano za pomocą systemu GEO-MAP, 2012.12.12